DNAKE H618 Pro

Monitor interior SIP 10.1 inch cu Android 15

Fișă de prezentare produs - fără prețuri comerciale



Prezentare generală

DNAKE H618 Pro este un monitor interior SIP cu sistem Android 15 și ecran tactil de 10.1 inch, destinat proiectelor de videointerfonie IP premium, unde se dorește o platformă modernă, integrare cu aplicații terțe și funcții extinse pentru securitate, comunicație și control acces. Monitorul permite comunicare audio-video cu stația de exterior și comunicație room-to-room prin protocol SIP 2.0.

Beneficii pentru utilizator

- Platformă Android 15, mai actuală decât generația H618 cu Android 10.
- Ecran tactil capacitiv de 10.1 inch, cu rezoluție 1280 x 800, potrivit pentru apartamente premium și spații administrative.
- Comunicare audio-video de înaltă definiție cu stația de exterior și comunicație între camere / apartamente prin SIP 2.0.
- Integrare cu aplicații terțe și sistem de control lift, în funcție de proiect și configurare.
- Monitorizare până la 16 camere IP, pentru supraveghere suplimentară în cadrul clădirii.
- Alimentare flexibilă prin PoE 802.3af sau sursă externă DC 12V/2A.

Poziționare: H618 Pro este recomandat pentru proiecte unde monitorul interior trebuie să ofere o experiență premium, ecran mare, platformă Android modernă și posibilități extinse de integrare. Pentru aplicații unde se dorește și Wi-Fi 6 sau cameră integrată, trebuie confirmată varianta exactă ofertată.

Funcții principale

Funcție	Descriere
Intercom audio-video	Comunicare cu stația de exterior și comunicație între camere / apartamente prin SIP 2.0.
Android 15	Platformă modernă, potrivită pentru integrare cu aplicații terțe, în funcție de proiect.
Ecran 10.1 inch	Ecran tactil capacitiv, rezoluție 1280 x 800, pentru utilizare confortabilă.
Monitorizare camere IP	Suport pentru monitorizarea a până la 16 camere IP.
Securitate și alarmă	8 intrări de alarmă, intrare sonerie, interfață RS485 și ieșire releu.
Control lift	Integrare posibilă cu sistemul de control lift al clădirii.

Date tehnice principale

Sistem	Android 15
Memorie	RAM / ROM: 2 GB / 8 GB sau 4 GB / 32 GB, în funcție de variantă
Ecran	10.1 inch LCD / IPS, tactil capacitiv, rezoluție 1280 x 800
Panou frontal	Aluminiu
Alimentare	PoE 802.3af sau DC 12V/2A
Consum	Standby 3 W; putere nominală 10 W
Rețea	1 x RJ45 10/100 Mbps adaptiv; Wi-Fi opțional IEEE 802.11 b/g/n/ax
Cameră	2MP CMOS opțional, în funcție de versiune
Interfețe	RS485 x 1; ieșire alimentare 12V/100mA; slot TF card x 1
Intrări / ieșiri	8 intrări de alarmă; intrare sonerie; ieșire releu x 1
Audio	Codec G.711; anulare ecou; DTMF RFC2833; microfon și difuzor integrate 8Ω / 1W
Video	Codec H.264
Protocoale	SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Montaj	Montaj aparent sau pe suport de birou
Dimensiuni	264.3 x 160 x 11.8 mm
Mediu de lucru	Temperatură -10°C până la +55°C; umiditate 10% - 90%, fără condens

Utilizare recomandată

Apartamente premium	Monitor interior cu ecran mare și interfață modernă, potrivit pentru locuințe unde experiența utilizatorului contează.
Ansambluri rezidențiale	Soluție pentru proiecte IP cu intercom SIP, control acces, camere IP și integrare cu liftul.
Recepții / spații administrative	Poate fi folosit în spații unde se dorește afișaj mare, interfață Android și integrare cu aplicații sau funcții suplimentare.
Proiecte cu cerințe software extinse	Android 15 și compatibilitatea cu aplicații terțe îl fac potrivit pentru proiecte cu integrare software mai avansată.

Observații de proiectare

• Pentru alimentare se poate folosi PoE 802.3af sau sursă externă DC 12V/2A, în funcție de arhitectura rețelei.
• Memoria, Wi-Fi-ul și camera integrată depind de varianta exactă ofertată; acestea trebuie confirmate la configurarea proiectului.
• Pentru integrare cu aplicații terțe, camere IP, lift sau sisteme SIP/IP-PBX se recomandă verificarea compatibilității înainte de ofertarea finală.
• Alimentatorul nu este inclus în pachetul standard, conform datasheet-ului producătorului.

Conținut pachet standard

Monitor DNAKE H618 Pro, bracket/suport de montaj, kit de șuruburi și ghid rapid de pornire. Alimentatorul nu este inclus în pachetul standard.

Notă: Fișa este destinată prezentării tehnice către client. Prețurile, condițiile comerciale, disponibilitatea și configurația exactă a variantei ofertate se stabilesc separat în oferta comercială.